

10" Modular Patch Panel MPP12-HS K Cat.6A

Montageanweisung / Assembly Instructions



1

Lieferumfang / Scope of delivery
J02022K0038

i

Hinweis für Montage und Benutzung / Note for Installation and Use
Anschlussdosen und Patch Panels entsprechen den Normen EN 50173-1, 2002 und IEC-Reihe 60603-7-5.
Outlets and Patch Panels fulfill the specifications EN 50173-1, 2002 and IEC-Series 60603-7-5...

2

3

min. 60 mm

W-G / G

W-O / O

W-BL / BL

W-BR / BR

20 mm

Paarabschirmung nicht entfernen
do not remove the pair screen

Adernpaare vorsortieren / presort pairs

4a

Paarabschirmung auf Maß entfernen
remove the pair screen according to size

A

B

W-G / G

W-O / O

W-O / O

W-G / G

W-BL / BL

W-BL / BL

W-BR / BR

W-BR / BR

32 mm

24 mm

8 mm

16 mm

4b

Alternativ / alternatively

Paarabschirmung auf Maß entfernen / remove the pair screen according to size

5

LSA-Plus Werkzeug / LSA Plus tool
N01002A0001

A

B

G

W-G

O

W-O

BL

W-BL

BR

W-BR

O

W-O

G

W-G

BL

W-BL

BR

W-BR

6

7

8

Anschlussbelegungen / PIN assignments

Anschluss / Connection		Anwendung / Application						
Farbcode / Colour code T568	RJ45	PIN Nr./No	10BT/ 100BT	Gigabit Ethernet	Token Ring ISDN/So	TP-PMD/ ATM	Upo/ TEL	ISDN So
A	B							
W-G	W-O	1	•	•		•		
G	O	2	•	•		•		
W-O	W-G	3	•	•	•			2a
BL	BL	4		•	•		•	1a
W-BL	W-BL	5		•	•		•	1b
O	G	6	•	•	•			2b
W-BR	W-BR	7		•		•		
BR	BR	8		•		•		

D B05030A0322a 7.08.2008© by Telegärtner

Telegärtner Karl Gärtner GmbH • Lerchenstr. 35 • D-71144 Steinenbronn • Tel.: +49 (0)7157/125-100 • Fax: +49 (0)7157/125-120 • e-mail: info@telegaertner.com • http://www.telegaertner.com

10" Modular Patch Panel MPP12-H K Cat.6+

Montageanweisung / Assembly Instructions



1 Lieferumfang / Scope of delivery
J02022K0039

i **Hinweis für Montage und Benutzung / Note for Installation and Use**
Anschlussdosen und Patch Panels entsprechen den Normen EN 50173-1, 2002 und IEC-Reihe 60603-7-5.
Outlets and Patch Panels fulfill the specifications EN 50173-1, 2002 and IEC-Series 60603-7-5..

2

min. 60 mm

A **B**

W-G / G W-O / O

W-O / O W-G / G

W-BL / BL W-BL / BL

W-BR / BR W-BR / BR

Adernpaare vorsortieren
presort pairs

Verdrillung der Adernpaare nicht auflösen / do not untwist the pairs

3

4 LSA-Plus Werkzeug / LSA Plus tool
N01002A0001

A **B**

G O

W-G W-O

O G

W-O W-G

BL BL

W-BL W-BL

BR BR

W-BR W-BR

5

6

Paare nicht kreuzen
do not cross pairs

Auf Lage der Adernpaare achten / ensure conductor pairs are positioned correctly

7

8 Anschlussbelegungen / PIN assignments

Anschluss / Connection		Anwendung / Application						
Farbcode / Colour code T568		RJ45	10BT/ 100BT	Gigabit Ethernet	Token Ring ISDN/So	TP-PMD/ ATM	Upo/ TEL	ISDN So
A	B	PIN Nr./No						
W-G	W-O	1	•	•		•		
G	O	2	•	•		•		
W-O	W-G	3	•	•	•			2a
BL	BL	4		•	•		•	1a
W-BL	W-BL	5		•	•		•	1b
O	G	6	•	•	•			2b
W-BR	W-BR	7		•		•		
BR	BR	8		•		•		